

Kontura City

Strom-Anschluss	Die Kontura City kann von links oder rechts mit Strom versorgt werden. Hinter dem Metall-Profil befindet sich links und rechts je ein DC-Stecker 5.5/2.1mm
Spannung	12V
Leistung	ca. 25W bei voller Beleuchtung
Farbtemperatur	warmweiss
Lumen	ca. 1600 lm
Dimmbar	Ja Kompatible Bauteile (siehe Zubehör im Webshop): - 1-Kanal LED-Drehdimmer - Funk-Fernbedienung - Für Festinstallationen mit Schalter und UP-Montage siehe weiter unten
Abmessungen	Breite: 150 cm, Höhe je nach Städtesilhouette zwischen 26 und 34 cm
Material	Chromstahl gebürstet (Standardausführung), Messing oder Cortenstahl (Sondereditionen)
Besonderes	Spezialausführungen sowie Sonderlängen und Wandleuchten für Unterputzmontage möglich
Lieferumfang	Skyline Kontura City mit Montagematerial und Netzteil

UNTERPUTZMONTAGE

Gerne fertigen wir für Sie gegen einen Aufpreis von CHF 50.- Exemplare für die Unterputz-Montage mit Kabelaustritt an der Hinterseite des Städte-Profiles. Bitte teilen Sie uns den gewünschten Ort des Kabelaustritts mit.

DIMMUNG mittels Wandschalter

Folgende Bauteile passen für den Wandeinbau durch den Elektriker:

UP-Power-Drehgeber, DALI, weiss EDIZIOdue, 88x88mm, EM-Nr. L 40080 FMI 61

Dazu OPTOTRONIC OTi DALI DIM 60/120W /10-24VDC /172x42x20mm, EM-Nr. 8540 R

Montage: OPTOTRONIC OTi DALI DIM an den 12V-Ausgang des mitgelieferten Netzteils der Kontura City anschliessen, Output an die Skyline anschliessen. DALI-Ausgang des UP-Power-Drehgebers mit dem DALI-Eingang des OPTOTRONIC OTi DALI DIM verbinden.

